



Model	SC-5555
Görüntü Algılayıcı	1/2.5" MT9P031 CMOS
Minimum aydınlatma	0.5Lux/F1.2 / 0Lux ( LED-ON )
S / N Oranı	≥48dB
Görüntü Kare Hızı	PAL:1920x1080p@25fps / NTSC:1920x1080p@30fps
Video Çıkışı	1 BNC (PAL/NTSC, 1.0Vp-p, 75 Ohm )
Video Sıkıştırma	H.264(ISO/IEC 14496-10)/MJPEG
Bit akış Kontrolü	CBR、VBR
Audio Giriş/Çıkış	1 dahili mikrofon, 1 Harici Mikrofon, 1 Ses Çıkış
Audio Sıkıştırma	G711/8KHz, 16bits G723.1/6.3kbps (Opsiyonlar) AMR (Opsiyonlar)
Ses bit akışı	6.3Kbps
OSD	Saat / tarih / kanal NO. / kanal adı / kullanıcı tanımlı
Ses ve video senkronize	Destekler
Haraket Algılama	Destekler
Heartbeat	Destekler
iki yönlü sesli görüş bildirim	Dahili dinamik algılama veya harici giriş veya olayları tetiklemek için planlanan üzerinden;
Alarm ve olay yönetimi	FTP aracılığıyla, e-posta ve HTTP görüntüleri yüklemek ve bir bildiri yayınlamak
Ağ iletim kontrolü	Gömülü ağ bant genişliği adaptif akış kontrol teknolojisi
Web Sunucusu	Microsoft Internet Explorer sürüm 5.5 veya üstü
Network Protocol	Pv4/v6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP
Network Ethernet	RJ-45,10/100Base-T
Alarm giriş/çıkış	1 Alarm girişi, 1 Alarm çıkışı
Rs485	Output (1 Input Options)
IR-LED	850nm×21 Pcs IR-LED IR-LED
IR-LED Sürücüsü	ON 1~3Lux; OFF 5~8 Lux
SD kart	MicroSD/HC, MiniSD/HC destekler
Güvenlik	İzleme, Parola koruması
Sıcaklık	-10-60°, RH10-90% (ÇALIŞMA) / -20-70°, RH0-95% (DEPOLAMA)
Verilen Voltaj	9~12VDC ±5%, 1000mA
POE	802.3af POE(Power over Ethernet)
CMS İstemci ve SDK	SDK dahil uygulama entegrasyonu için API açık